tellimed Schlüsselsafe

- schneller Zutritt für Rettungskräfte
- mechanisch, kein Strom erforderlich
- Speicherung Code und Standort im Notfallplan der tellimed Notrufzentrale

tellimed
AUF NUMMER SICHER

tellimed Rambach & Fegers GbR
Kesselstraße 30 A
47546 Kalkar

Telefon: (02824) 977 57 0
Telefax: (02824) 977 57 57
E-Mail: post@tellimed.de

tellimed
AUF NUMMER SICHER

tellimed Schlüsselsafe

Montage & Bedienung

tellimed Schlüsselsafe

Im tellimed Schlüsselsafe sind Ihre Schlüssel sicher untergebracht. Das Gehäuse ist extrem stabil konstruiert. Die Öffnung erfolgt durch Eingabe des individuell programmierbaren Codes über ein 10-er Tastenfeld. Eine Stromversorgung ist nicht erforderlich.

Montage des Safes

1. Tür des Safes öffnen
2. Den Safe an der Wand positionieren und mit Wasserwaage die senkrechte Position festlegen
3. Bohrlöcher markieren und Bohrungen danach setzen
4. Bei Bedarf den Wetterschutz unter den Safe legen und den Safe mit den beigelegten Schrauben befestigen
5. Programmieren des individuellen Codes
6. Safe verschließen

Öffnen und schließen des tellimed Schlüsselsafes

Drücken Sie die Codenummer des Schlüsselsafes in das Tastaturfeld (Knopf rastet ein). Nach Eingabe der Codenummer drücken Sie den „Open"-Knopf nach unten und entnehmen die Frontplatte. Durch Eingabe von „C" wird die Eingabe wieder zurückgestellt, z. B. bei falscher Eingabe. Im Auslieferungszustand lässt sich die Box ohne Code öffnen.

Programmieren des individuellen Codes

Auf der Innenseite der Frontplatte befinden sich die Einstellrädchen für die Code Festlegung. Drehen Sie mit einem Schraubendreher die gewünschte Ziffer um 90° bis zum Arretierungspunkt (rastet ein). Die Ziffer ist hiermit dem Code zugefügt. Prüfen Sie die Funktion im geöffneten Zustand und notieren Sie die Nummer.

Daten:

Gewicht:	ca. 1 kg.
Maße (H x B x T):	Außen: ca. 116 x 63 x 50 mm Innen: ca.100 x 55 x 25 mm
Kapazität:	3–4 Schlüssel maximal
Material:	1 mm Stahl beschichtet

tellimed Schlüsselsafe geschlossen



Auslieferungszustand

nach PIN-Einstellung
Code 1-3-6-8

geöffnet